






## EAC Aquarium Controller

- DE Gebrauchsanleitung
- EN Operating instructions
- FR Notice d'emploi
- NL Gebruiksaanwijzing
- ES Instrucciones de uso
- PT Instruções de uso
- IT Istruzioni d'uso
- DA Brugsanvisning
- NO Bruksanvisning
- SV Bruksanvisning
- FI Käyttöohje
- HU Használati útmutató
- PL Instrukcja użytkowania
- CS Návod k použití
- SK Návod na použitie
- SL Navodila za uporabo
- HR Uputa o upotrebi
- RO Instrucțiuni de folosință
- BG Упътване за употреба
- UK Посібник з експлуатації
- RU Руководство по эксплуатации
- CN 使用说明书





## Az eredeti használati útmutató fordítása

A használati útmutató verziója: 1.0

### FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek akkor kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.
- Kapcsoljon ki minden készüléket az akváriumban, vagy húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt, mielőtt a vízbe nyúl.
- A készüléke nem szabad használni sérült elektromos vezetékek vagy sérült burkolat esetén.
- A sérült csatlakozó vezeték nem cserélhető ki. Ártalmatlanítsa hulladékként az eszközt.
- A készüléket soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

### BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
- A készüléket maximálisan 30 mA-es méretezési hibaáramú hibaáram védőkapcsolóval kell biztosítani.
- A készüléket csak előírászerűen telepített dugaszolóaljzatra csatlakoztassa.
- A készüléket nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni vagy húzni.
- A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
- Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Ha az adott probléma nem szüntethető meg, forduljon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz.
- Soha ne hajtson végre műszaki változtatásokat a készüléken.
- A készülékhez csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Óvja a dugós csatlakozókat a nedvességtől.

#### A jelen útmutatóban használt figyelmeztető utasítások

A jelen útmutatóban található figyelmeztetések jelzőszavak segítségével vannak csoportosítva, amelyek jelzik a veszély mértékét.

### FIGYELMEZTETÉS

Egy esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, mely elkerülés hiányában halálos, vagy súlyos kimenetelű sérüléssel járhat.

### MEGJEGYZÉS

Egy esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, mely elkerülés hiányában anyagi vagy környezeti kárral jár.

#### A jelen útmutatóban használt utalások

- A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra.
- Hivatkozás egy másik fejezetre.

## TERMÉKLEÍRÁS

Az EAC Aquarium Controller egy akár öt EAC-képes végberendezésekhez készült készülékvezérlés. A vezérlés WIFI kapcsolaton keresztül okostelefonnal/tablettel történik vezeték nélkül, és emellett az OASE internetes portálon keresztül vezérelhető.

Az EAC-val és a lehetőségekkel kapcsolatos információkat itt talál: [www.oase-livingwater.com/eac-start](http://www.oase-livingwater.com/eac-start)

Az EAC Aquarium Controller kezeléséhez az „OASE alkalmazás” szükséges. Ez az App Store-on keresztül letölthető okostelefonra vagy tabletre.

### Készülék felépítése

<input type="checkbox"/> A	EAC Aquarium Controller
1	EAC transzformátor csatlakozó
2	EAC-képes végberendezések csatlakozója
3	LED-es kijelző <ul style="list-style-type: none"> <li>• Megjeleníti az EAC Aquarium Controller üzemi állapotát (→ LED-es kijelző)</li> </ul>
4	WPS gomb / Visszaállítás gomb <ul style="list-style-type: none"> <li>• WIFI kapcsolatot hoz létre WPS-en keresztül</li> <li>• Visszaállítja az EAC Aquarium Controller-t a gyári beállításokra</li> </ul>

### Rendeltetészerű használat

Az EAC Aquarium Controller készülék kizárólag a következőképpen használandó:

- Kizárólag az OASE EAC-képes végkészülékeihez működtesse készülék vezérlőként.
- Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett. (→ Műszaki adatok)
- Csak helyiségekben és magáncélú akvarisztikai célokra használható.

### Tartozékok

- EAC Transformer (INT: 33888, GB: 33889) áramellátáshoz.
- EAC Y adapter (33897) több EAC-képes végberendezés az EAC Aquarium Controller egyetlen kimenetén való üzemeltetéséhez.
- Power Adapter (33898) a további EAC Transformer integrációjához.

## CSATLAKOZTATÁS

Az EAC Aquarium Controller és az EAC-képes végberendezések áramellátásához egy EAC Transformer szükséges. (→ Tartozékok)

C

Amennyiben az EAC Aquarium Controller-re csatlakoztatott EAC-képes végberendezések teljesítményfelvétele túllépi az EAC Transformers, max. csatlakozási teljesítményét, akkor egy vagy több további áramadapteres EAC Transformer-t kell az EAC rendszerbe integrálni.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

A, B

- Kapcsolja össze az EAC Transformer-t és az EAC-képes végberendezést a EAC Aquarium Controller-vel.
  - A csatlakozódugó reteszelő bütykének be kell akadnia az EAC Aquarium Controller hüvelyébe.

## BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

- **Bekapcsolás:** Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülék azonnal bekapcsol.
- **Kikapcsolás:** Válassza le a készüléket a hálózatról.

## LED-ES KIJELEZŐ

A EAC Aquarium Controller üzemállapota leolvasható a LED-es kijelző állapotot jelző LED-eiről. A bekapcsolást követően a készüléknek szüksége van néhány másodpercre, amíg üzemkésszé válik.

A

LED színe	LED állapota	Leírás
–	Nem világít.	A(z) EAC Aquarium Controller ki van kapcsolva.
Zöld	Világít	Az EAC Aquarium Controller üzemkész és Access Point üzemmódban van
	Gyorsan villog	A WPS aktivált, az EAC Aquarium Controller a WIFI router hozzáférési adataira vár.
	Lassan villog (2 másodpercig világít, 1 másodpercre kialszik)	Az EAC Aquarium Controller üzemkész és kapcsolódott a WIFI routerhez.
Sárga	Világít	Az EAC Aquarium Controller elindul
	Lassan villog (2 másodpercig világít, 1 másodpercre kialszik)	Az EAC Aquarium Controller keresi a kapcsolatot a WIFI routerrel
Zöld + sárga	Világít	Az EAC Aquarium Controller frissítés üzemmódban van
	Zölden világít / sárgán villog	Végbemegegy a Firmware frissítés
Piros	Villog	Hiba Megoldás: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Válassza le az áramellátást, várjon 10 másodpercet, majd csatlakoztassa ismét az áramellátást.</li> <li>• Állítsa vissza az EAC Aquarium Controller -t a gyári beállításra</li> <li>• Frissítse a firmware-t</li> </ul>

## HÁLÓZATI KAPCSOLAT

A kezeléshez az EAC Aquarium Controller készüléket és az okostelefont/táblagépet WIFI kapcsolaton keresztül össze kell kapcsolni.

Lehetséges kapcsolódási módok		
WIFI kapcsolat	Leírás	Eljárási mód
Kapcsolja össze az EAC Aquarium Controller -t és az okostelefont/tabletet az otthoni hálózat WIFI-routerén keresztül a WPS-sel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az okostelefon/tablet a WIFI routerrel összekapcsolva marad.</li> <li>• AZ EAC-képes végberendezések ellenőrzése az OASE internetes portálon keresztül lehetséges</li> <li>• Az okostelefon/tablet képes az internet-hozzáférésre.</li> </ul>	(→ Összekapcsolás a WIFI routerrel a WPS-en keresztül)
A(z) EAC Aquarium Controller és az okostelefon/tablet közvetlen kapcsolódása.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az EAC Aquarium Controller és az okostelefon/tablet nincs összekapcsolva az otthoni hálózattal.</li> <li>• AZ EAC-képes végberendezések ellenőrzése az OASE internetes portálon keresztül nem lehetséges.</li> <li>• Az okostelefon/tablet nem képes az internet-hozzáférésre.</li> </ul>	(→ Közvetlen WIFI kapcsolat létrehozása az EAC akvárium vezérlő és az okostelefon/tablet között)
Kapcsolja össze kézzel az EAC Aquarium Controller -t és az okostelefont/tabletet az otthoni hálózat WIFI-routerén keresztül.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az okostelefon/tablet a WIFI routerrel összekapcsolva marad.</li> <li>• Az EAC-képes végberendezések ellenőrzése az OASE internetes portálon keresztül lehetséges</li> <li>• Az okostelefon/tablet képes az internet-hozzáférésre.</li> </ul>	(→ Kézi összekapcsolás a WIFI routerrel)

## Összekapcsolás a WIFI routerrel a WPS-en keresztül

Az EAC Aquarium Controller gombnyomásra biztonságos kapcsolatot képes létrehozni a WIFI Protected Setup-on (WPS) keresztül az otthoni hálózatban a WIFI router WIFIhálózatán keresztül.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

- Nyomja meg a WIFI routeren a WPSgombot a WPS aktiválásához.
  - A WPS csak korlátozott ideig aktív. Ez időn belül aktiválja a WPS-t az EAC Aquarium Controller -n.
  - Vegye figyelembe a WIFI router kezelési útmutatójának adatait.

A

1. Nyomja meg röviden (max. 2 másodpercig) a EAC Aquarium Controller routeren a WPSgombot a WPS aktiválásához.
  - A LED zölden világít és gyorsan villog.
  - A WPS 2 percig aktív marad.
  - A kapcsolat akkor jött létre, ha LED lassan zölden villog (2 másodpercig világít, 1 másodpercre ki-alszik).
2. Nyissa meg az okostelefon/tableten a WIFI beállításokat és hozzon létre kapcsolatot a WIFI router WIFI hálózatával.
3. Az üzembe helyezéshez adja hozzá az EAC Aquarium Controller-t az OASE alkalmazásban és adja meg a készülék jelszavát. (→ Készülék hozzáadása / készülék jelszó)

## Közvetlen WIFI kapcsolat létrehozása az EAC akvárium vezérlő és az okostelefon/tablet között

Mindaddig, amíg az EAC Aquarium Controller nincs összekapcsolva a WIFI routeren keresztül a WIFI hálózattal, az EAC Aquarium Controller saját WIFI hálózatot bocsát rendelkezésre, amellyel összekapcsolható az okostelefon/tablet (hozzáférési pont).


- A jelszó megadása kézzel történik.
- Nincs szükség WIFI routerre.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

1. Nyissa meg az okostelefon/tableten a WIFI beállításokat és hozzon létre kapcsolatot a EAC Aquarium Controller WIFI hálózatával (Access-Point).
  - A hálózatnév (SSID) ① a címkén található a(z) EAC Aquarium Controllerkészüléken. Az „xxxxxx” betűsorrend a hálózatnévben (SSID) ① a készülékre jellemző és az EAC Aquarium Controller MAC-címének részét jelzi.
  - A WIFI hálózat szabványos jelszava ② az „oase1234”.
2. Az üzembe helyezéshez adja hozzá az EAC Aquarium Controller-t az OASE alkalmazásban és adja meg a készülék jelszavát. (→ Készülék hozzáadása / készülék jelszó)

# 812200012891508

Version: V2.0  
 Default Firmware: V27.2  
 MAC1: 20:F8:5E:xx:xx:xx  
 IC ID: xxxxx-xxxxxxxxxx  
 MAC2: 20:F8:5E:xx:xx:xx  
 FCC ID: xxxxxxxxxxxx



OASE Aquatics xxxxx ①  
 PW: oase1234 ②

## Kézi összekapcsolás a WIFI routerrel

Az EAC Aquarium Controller és az okostelefon/tablet közötti már meglévő közvetlen WIFI kapcsolat esetén módosítható a kapcsolódási mód, hogy az EAC Aquarium Controller összekapcsolható legyen a WIFI router WIFI hálózatával.

- Az SSID és a jelszó megadása kézzel történik.
- A WIFI routernek nem kell támogatnia a WPS-t.

Feltétel:

- Az okostelefon/tablet közvetlenül az a(z) EAC Aquarium Controller készülékhez (Access Point üzemmód) kapcsolódik. (→ Közvetlen WIFI kapcsolat létrehozása az EAC akvárium vezérlő és az okostelefon/tablet között)
- Az EAC Aquarium Controller készülék jelszava beállított. (→ Készülék hozzáadása / készülék jelszó)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

1. Nyissa meg az OASE alkalmazást.
2. Az alkalmazásban nyissa meg az EAC Aquarium Controller (a „Vezérlőm” menüben) és hívja be a „Beállításokat”.
3. A „Router” hálózati kapcsolat esetén, valamint kapcsolódási módként válassza a „Kézi” opciót.
4. Kövesse az utasításokat a képernyőn.
  - A(z) EAC Aquarium Controller sárgán villogó LED-del jelzi, hogy a kapcsolat létrejött.
  - A kapcsolat akkor jött létre, ha a LED a(z) EAC Aquarium Controller készüléken lassan zölden villog (2 másodpercig világít, 1 másodpercre ki-alszik).
5. Nyissa meg az okostelefon/tableten a WIFI beállításokat és hozzon létre kapcsolatot a WIFI router WIFI hálózatával.
  - Az OASE alkalmazás most összekapcsolható az EAC Aquarium Controller-n keresztül a WIFI routerrel.

## Hálózati beállítások visszaállítása

Az EAC Aquarium Controller minden hálózati beállítása teljes mértékben visszaállítható.

- A WIFI kapcsolódási adatok törlődnek.
- A készülék jelszó törlődik.
- Az EAC Aquarium Controller Hozzáférési pont üzemmódban indul. (→ Közvetlen WIFI kapcsolat létrehozása az EAC akvárium vezérlő és az okostelefon/tablet között)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

A

1. Tartsa nyomva az EAC Aquarium Controller-n a Reset gombot kb. 5 másodpercig, amíg a zöld LED villogni kezd.
2. Engedje el a gombot.
  - A zöld LED elalszik és a sárga LED kb. 5 másodpercig világít. A sárga LED elalszik és a zöld LED világít.
  - A hálózati beállítások visszaállítása befejeződött.

## KÉSZÜLÉK HOZZÁADÁSA / KÉSZÜLÉK JELSZÓ

A hálózati kapcsolat fennállása esetén az EAC Aquarium Controller hozzáadható az OASE alkalmazásban. Ennek során be kell állítani azt a készülék jelszót, amely védi a készüléket az idegenek hozzáférésétől és az adminisztrációhoz szükséges.

Feltétel:

- Az okostelefon/tablet és az EAC Aquarium Controller a WIFI kapcsolaton keresztül van összekapcsolva. (→ Összekapcsolás a WIFI routerrel a WPS-en keresztül) (→ Közvetlen WIFI kapcsolat létrehozása az EAC akvárium vezérlő és az okostelefon/tablet között)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

1. Nyissa meg az OASE alkalmazást.
  - Az alkalmazás automatikusan kiválasztja az operációs rendszer nyelvét. Nem támogatott nyelv esetén az angol beállítása történik.
2. Koppintson az alkalmazásban a +-szimbólumra, hogy hozzáadja az EAC Aquarium Controller-t a kezelt vezérlők listájához.
  - A készülék keresése eltarthat némi ideig.
  - Minden megtalált vezérlő megjelenik.
3. Válassza ki a kívánt EAC Aquarium Controller-t, erősítse meg és indítsa el a telepítést.
  - A készülék a sorozatszám segítségével azonosítható (lásd: matrica az EAC Aquarium Controller-n).
4. Kövesse az utasításokat a képernyőn.
  - A telepítés során hozzá kell adni a készülék jelszavát. Jegyezze meg a készülék jelszavát, mert szükséges a készülék tovább adminisztrációjához.

## FELHŐ

A Cloud funkciónak köszönhetően az EAC Aquarium Controller az otthoni hálózaton kívül az OASE internetes portálon keresztül vezérelhető. Az aktiválás az OASE alkalmazáson keresztül megy végbe.

Feltétel:

- Az okostelefon/tablet és az EAC Aquarium Controller össze van kapcsolva a WIFI router WIFI hálózatával.
- A WIFI router össze van kapcsolva az internettel.

Az OASE felhővel való mobil adatforgalom miatt a harmadik szolgáltató online szolgáltatásai által többletköltségek jöhetnek létre.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

1. Nyissa meg az OASE alkalmazást.
2. Az alkalmazásban nyissa meg az EAC Aquarium Controller (a „Vezérlőm” menüben) és hívja be a „Beállításokat”.
3. Aktiválja a „Router” menüben a Felhő funkciót.
4. Váltson webböngészőre és az OASE internetes portál behívásához írja be a <https://oec.oase-living-water.com> címet.
5. Jelentkezzen be az OASE internetes portálra.
  - A bejelentkezéshez egy egyszeri regisztrálás szükséges.
6. Adja hozzá az EAC Aquarium Controller -t az OASE internetes portálhoz.
  - Szüksége lesz a készülék sorozatszámára és jelszavára.
  - Az OASE alkalmazásban a készülék sorozatszáma az „Infó” területen keresztül jeleníthető meg.
7. Ellenőrizze az alkalmazásban a „Felhő” menü alatt az EAC Aquarium Controller csatlakozásának állapotát a felhőhöz.
  - A kapcsolat létrehozása az internetkapcsolattól függően több percet is igénybe vehet.

## FIRMWARE FRISSÍTÉSE

Ahhoz, hogy az EAC Aquarium Controller firmware-e mindig aktuális legyen, az okostelefonon/tableten engedélyezni kell az OASE alkalmazás automatikus frissítését. Az OASE alkalmazás indításakor megtörténik a firmware aktuális állapotának ellenőrzése. Kövesse a képernyő utasításait, ha elindul a firmware frissítése.

Feltétel:

- Az OASE alkalmazás most naprakész állapotban van és összekapcsolható az EAC Aquarium Controller-vel.

Az EAC Aquarium Controller beállításában megjelenik a telepített firmware verziója és az, hogy rendelkezésre áll-e újabb verzió.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

1. Nyissa meg az alkalmazást az okostelefonon/tableten.
2. Az alkalmazásban nyissa meg az EAC Aquarium Controller -t (a „Vezérlőm” menüben) és hívja be a „Beállításokat”.
3. Hívja be a „Firmware frissítése” menüt.
  - Megjelenik a firmware verziója. Amennyiben rendelkezésre áll újabb verzió, azt letöltheti és telepítheti.
  - A telepítéshez kövesse az utasításokat a képernyőn.
  - A telepítéshez szükséges az üzembe helyezés során beállított készülék jelszó.

## GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Az EAC Aquarium Controller visszaállítódik a gyári beállításokra. Minden egyéni beállítás és adat törlődik.

- Törlődnek a WIFI router kapcsolódási adatai.
- A közvetlen WIFI kapcsolathoz a WIFI hálózat hálózatlanve (SSID) és jelszava visszaáll a gyári beállításokra.
- A készülék jelszó törlődik.
- A készülék lista törlődik.
- Az EAC Aquarium Controller Hozzáférési pont üzemmódban indul. (→ Közvetlen WIFI kapcsolat létrehozása az EAC akvárium vezérlő és az okostelefon/tablet között)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

A

1. Tartsa nyomva az EAC Aquarium Controller-n a Reset gombot legalább 15 másodpercig, amíg a sárga LED villogni kezd.
2. Engedje el a gombot.
  - A zöld LED elalszik és a sárga LED kb. 10 másodpercig világít. A sárga LED elalszik és a zöld LED világít.
  - A gyári beállítások visszaállítása megtörtént.



## HIBAEHÉLYESÍTÉS

Számos üzemzavar elkerülhető, ha mindig az OASE alkalmazás aktuális verzióját használja és az okostelefon/tablet operációs rendszerét szintén naprakész állapotban tartja.

Hiba	Ok	Megoldás
Nem jön létre WIFI kapcsolat annak ellenére, hogy a WIFI beállításokban megjelenik a hálózat neve.	Az okostelefon/tablet nem tudja frissíteni a hálózatra vonatkozó megadott kapcsolati adatokat.	iOS: <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki a hálózatot és koppintson az ⓘ ikonra.</li> <li>A hálózat eltávolításához koppintson az „A hálózat figyelmen kívül hagyása” opcióra.</li> <li>Ezt követően kapcsolódjon újra a hálózatra.</li> </ul>
	A WIFI routerben beállított WIFI szabvány nem kompatibilis az EAC Aquarium Controller készülékkel	Android: <ul style="list-style-type: none"> <li>A hálózat eltávolításához válassza ki a hálózatot és koppintson az „Eltávolítás” opcióra.</li> <li>Ezt követően kapcsolódjon újra a hálózatra.</li> </ul>
Az EAC Aquarium Controller nem reagál a parancsokra.	A WIFI az okostelefon/tableten inaktivált.	Aktiválja a WIFI-t az okostelefon/tableten és hozza létre a kapcsolatot az EAC Aquarium Controller-vel.
	Zavarforrások vannak az okostelefon/tablet és az EAC Aquarium Controller között.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csökkentse a távolságot az okostelefon/tablet és az EAC Aquarium Controller között.</li> <li>Válasszon más helyet a kezeléshez.</li> <li>Biztosítson szabad rálátást az EAC Aquarium Controller és az okostelefon/tablet között.</li> </ul>
	Túl nagy a távolság az okostelefon/tablet és az EAC Aquarium Controller között.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csökkentse a távolságot, ne lépjen túl a 80 m-es max. hatótávolságot.</li> <li>A hatótáv növeléséhez alkalmazzon a kereskedelemben kapható repeatert.</li> </ul>
	A(z) EAC Aquarium Controller áramellátása megszakítva.	Biztosítsa az áramellátást.
	Az EAC Aquarium Controller vevője meghibásodott.	Vegye fel a kapcsolatot az OASE szervizével.
	Az OASE alkalmazás régi	Telepítse a friss OASE alkalmazást
	Az okostelefon/tablet operációs rendszere elavult.	Frissítse az operációs rendszert.
A csatlakoztatott EAC készülék nem reagál a parancsokra	Szakadás az adatvezetékben	Ellenőrizze az EAC csatlakozókat
	EAC készülék áramellátás nélkül	Biztosítsa az áramellátást.
	Rosszul csatlakoztatták az áramadaptert	Vegye figyelembe az értesítéseket az áramadapteren
A piros LED villog	Belső hiba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza le az áramellátást, várjon 10 másodpercet, majd csatlakoztassa ismét az áramellátást.</li> <li>Állítsa vissza gyári beállításokra az EAC Aquarium Controller eszközt.</li> </ul>

## SZERVIZINFORMÁCIÓK

A gyakori kérdések, valamint a készülékkel kapcsolatos információk lehívhatók közvetlenül az OASE alkalmazásból.

Feltétel:

- Az okostelefon/tablet és az EAC Aquarium Controller össze van kapcsolva a WIFI router WIFI hálózatával.
- A WIFI router össze van kapcsolva az internettel.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

1. Nyissa meg az OASE alkalmazást.
2. Az alkalmazásban nyissa meg az EAC Aquarium Controller-t (a „Vezérlőm” menüben) és hívja be az „Információ” opciót.

## TISZTÍTÁS

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

- Törölje le a készüléket nedves kendővel.

## MEGSEMISÍTÉS



### ÚTMUTATÁS

A készülék elektronikus részeket tartalmaz, és nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani.

- A kábel levágásával tege használhatatlanná a készüléket.
- A készülék ártalmatlanításához az erre kijelölt visszavételi helyeket használja.

## MŰSZAKI ADATOK

		EAC Aquarium Controller	
Csatlakoztatási feszültség		V DC	24
Az EAC Aquarium Controller maximális teljesítményfelvétele		W	2
Max. kimeneti teljesítmény		VA	120
Méretek	Hossz	mm	194
	Szélesség	mm	124
	Magasság	mm	60
Súly		kg	0,3

## A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ JELÖLÉSEK

	III védelmi osztály, védelem törpefeszültséggel
	Beltéri használatra
	Ne ártalmatlanítsa a normál háztartási hulladékkal együtt
	Olvassa el és vegye figyelembe a használati útmutatót

## GARANCIA

A jelen, Ön által megvásárolt OASE készülékre az OASE GmbH az alább felsorolt feltételek szerint a **36 hónapos** működési időre vonatkozóan garanciát vállal. A garancia az eladó törvény szerinti garanciális kötelezettsége mellett áll fenn és ezt nem érinti. Ez a kötelező törvény szerinti jótállási előírások sérelme nélkül érvényes, például a törvény szerinti termékfelelősségről szóló törvény alapján a szándék és a durva gondatlanság eseteiben, az élet, a testi épség vagy az egészség veszélyeztetése miatt az OASE GmbH által vagy képviselői által.

### A garancia időtartama

A garancia az OASE készülék OASE szaktereskedésnél tett első vásárlásának időpontjával kezdődik. A garancia igénybevételeivel vagy az OASE készülék továbbértékesítésével a garancia nem hosszabbodik meg vagy újul meg.

### Garancia nyújtása

Az OASE GmbH garanciát vállal az OASE készülék kifogástalan, a célnak megfelelő működésre és használhatóságra. Ennek során irányadó a gyártás időpontjában a tudomány és a technika állása. Az OASE készüléknek a kárt okozó hibával már ebben az időpontban rendelkeznie kell.

Garanciális esetben az OASE GmbH fenntartja magának a jogot az OASE készülék ingyenes javítására vagy az OASE készülékhez a cserealkatrészek vagy cserekészülék ingyenes szállítására. Amennyiben az OASE készülék érintett típusát már nem gyártják, az OASE GmbH fenntartja magának a jogot, hogy az OASE termékválasztékából a saját választása szerinti azt a cserekészüléket szállítsa, amely a kifogásolt készülékhez a lehető leginkább hasonlít.

A garancia kizárólag magán a vásárolt készüléken fennálló károokra érvényes. A be- és kiserelés és a felülvizsgálat, a nem magán a vásárolt árucikken fellépő károokra vonatkozó kártérítési igény költségeinek visszatérítése, valamint a bevételkiesés miatti vagy a használat miatti kiesés miatti követelések és bármely az OASE készülék vagy a használata által okozott további károokra és veszteségekre vonatkozó további igények kizártak a garancia alól.

### A garancia kizárása

A garancia alól kizártak az olyan károk, amelyeket

- mechanikai sérülések okoztak baleset, leesés vagy ütközés vagy
- külső ok vagy természeti katasztrófa, különösen de nem kizárólag árvíz, tűz vagy fagykár,
- gondatlan vagy szándékos rongálás (például a csatlakozódugó levágásával vagy az elektromos vezeték megrövidítésével) vagy
- rongálás, szakszerűtlen vagy rendeltetésellenes használat, beszerelési vagy kezelési hiba vagy hiányos ápolás (például nem megfelelő tisztítószer,

elmulasztott karbantartás, vízkőlerakódás), túlterhelés vagy a felhasználói utasítások/használati útmutató figyelmen kívül hagyása okozott,

- egyéni javítási megkísérlése miatt rosszabbodott, valamint a
- kopó alkatrészekon, például világítóeszközön,
- törekeny alkatrészekon, például üvegen, izzón és
- fogyóeszközön, például az akkumulátoron vagy szűrőn okoztak.

A szakszerű használatra vonatkozóan az OASE GmbH felhívja a figyelmet a jelen garancia részét képező használati útmutatóra.

### Igények érvényesítése

A garanciális igények a garancia ideje alatt kizárólag az OASE GmbH-val szemben - Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Németország - érvényesíthetők. Ehhez a kártérítésre jogosult a szállítási díj megfizetésével és szállítás kockázatának vállalásával a kifogásolt készüléket vagy készülékrészt megküldi az OASE szaktereskedés eredeti vásárlási nyugtájának másolatával, a jelen garanciaokirattal, valamint a kifogásolt hiba írásban történő megadásával együtt az OASE GmbH részre.

### Általános előírások

A jelen garancia esetében a németországi jog a mérvadó, az ENSZ nemzetközi kereskedelemre vonatkozó egyezményének (CISG) kizárásával.

